

Generatore di corrente R8500-L2 Full Power

Codice del prodotto: R6000

Disponibilità: 1

Prezzo a richiesta: 0481.99713

Short Description

GENERATORE DI CORRENTE MONOFASE

Modello performante con scheda AVR.

Cilindrata Motore 500 cc

Descrizione

Modello performante con scheda AVR.

Modello dotato di telaio doppio rinforzato.

Serbatoio carburante maggiorato.

Dispositivi di sicurezza e prese shuko in dotazione.

Ampia gamma dai 2 Kw ai 6 Kw con quadro di intervento automatico.

DATI TECNICI

MOTORE 500 cc

- Tipo: 4 tempi raffreddamento aria, 1 cilindro.
- Carburante: benzina
- cilindrata: 500 cc
- avviamento: elettrico batteria compresa + autoavv.

GENERATORE

Frequenza / Tensione - 50 Hz / 230 V

Potenza nominale - 8 Kw

Potenza massima - 8,5 Kw

Capacità serbatoio - 27 litri

Autonomia alla massima potenza - 5,5 ore

Autonomia a mezzo carico - 8,5 ore

Rumorosità - 72 dBA@ 7 m

Dimensioni - mm 697 x 562 x 577 H

Peso - 93 Kg.

Alternatore con AVR e 100% Avvolgimento in Rame

CONFIGURAZIONE

- Prese - 1 x 16A Shuko + 1 x 32A ind. socket
- Uscita DC 12V/8,3A
- Protezione olio
- Protezione da sovraccarico
- Contaore
- Voltmetro
- Frequenzimetro

Carrello DI SERIE